

Wallbox - Carregador de parede para veículos elétricos

EK22

- Configuração do tempo de carregamento
(defina o tempo e a duração do carregamento)
- Registo histórico de carregamento
(Consultar histórico de carregamento a qualquer hora e em qualquer lugar)
- Controlo remoto pela APP
(Iniciar ou parar o carregamento via bluetooth)
- Atualização do firmware
(Fazer a atualizações da versão da APP)



Características técnicas

MODELO EK22 - APP

Tensão de entrada/saída	AC 230V/400V
Frequência de entregda de tensão	50/60hz
Potência máxima de saída	7.68kW (1-fase) / 22kW (3-fase)
Corrente máxima de saída	32A
Tipo de interface de carregamento	IEC 62196-2

FUNÇÃO

Bluetooth	Sim
LCD	Tela colorida de 3,5 polegadas
RCD	Tipo A + 6mA DC
Luz indicadora LED	Sim
Ajuste de potência inteligente	Sim
RFID	Não

ACESSÓRIOS DE MONTAGEM

Suporte de parede	Sim
Suporte montado no chão	opcional
Dimensão (AxLxP)	680x250x140mm
Peso	5~9Kg

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Classificação IP	IP66
Temperatura de trabalho	-25°C~+40°C
Humidade relativa	5%~95% não condensante
Altitude máxima	<2000m
Arrefecimento	Arrefecimento natural do ar
Consumo de energia em modo espera	<8W

PROTEÇÃO


Proteção contra curto-circuito	Sim
Proteção contra subtensão	Sim
Proteção contra vazamentos	Sim
Proteção contra sobreaquecimento	Sim
Proteção contra sobrecarga	Sim

Modelo Plus

Oferece uma gestão de carregamento inteligente com auto medição do consumo

Fabricado em policarbonato

Acabamento robusto e resistente ao calor



Tela LCD

Pode indicar o status do carregamento: como tempo de carregamento, voltagem, consumo de energia, etc.



Interruptor botão

Pode pressionar o botão para ligar ou desligar

Alta compatibilidade

Encaixe 99,5% EVs, 100% correto e eficaz

Proteção de segurança

Proteção total e completa durante o carregamento

Classificação à prova d'água até IP66

Pode manter o uso normal mesmo em condições climáticas extremas

Versão da APP



Número da estação

Configurações

Painel de corrente elétrica

Menu da página inicial de carregamento



Adicionar dispositivo
Sinal de conexão, Bluetooth

Painel de potência

Informação de parâmetros de carregamento

A corrente máxima de carga disponível

Botão de carregamento

Menu de configuração do sistema

Menu de registro de carregamento

Menu de informações de avisos

Registos de utilização

Verifique seu histórico de carregamentos a qualquer momento

